



# Navigator 24

## Descripción

**Navigator 24** es un controlador de dimmer DMX con 24 canales y operación de 2 escenas que provee 4200 escenas programables además de 48 chases programables. **Navigator 24** cuenta con 24 faders individuales y 24 botones que son fácilmente configurables para proveer pile sobre chase, blind y dark.

## Especificaciones

### Interface

Display LED de 3 dígitos  
Control manual de 24 faders  
Operación de 2 escenas  
24 botones  
Botón de Tap Sync para chase/fade de Override  
Botón Full On – 100% intensidad en todos los canales

### Características

24 canales DMX  
4200 escenas programables

48 chases programables  
Función Solo  
Control de velocidad  
Entrada para máquina de humo & botón de disparo  
Override manual  
Selector de polaridad DMX

### Conexiones

1 conector XLR de 3 pines: Salida DMX  
3 conectores DIN: Midi de Entrada/Thru/Salida

1 entrada de audio: RCA  
1 1/4" Estéreo Plug: Control remoto  
1 1/4" Estéreo Plug: Disparador de flash  
1 entrada de alimentación

### Físico

Dimensiones: 300x152x75 mm. / 11.8x6x2.95 pulg.  
Peso 2.10 Kg. / 4.60 Lbs.