



# M256 USB

## Descripción

**M256 USB** es una mezcladora amplificada con 6 entradas mono (XLR y plug) y corriente phantom que tiene una salida de potencia de 1 x 250W @ 4-ohm. La consola viene con un efecto eco digital y reverb además de un reproductor USB integrado. **M256 USB** provee un ecualizador de 2 bandas y un envío AUX para efectos y monitoreo por canal. Para realizar un ajuste final la mezcladora tiene un ecualizador de 7 bandas en la salida principal.

## Especificaciones

### General

Canales mono: 6  
Eco & reverb digitales integrados  
USB & SD, reproductor MP3 con nivel de ajuste independiente  
Salida de potencia (4-Ohm): 1 x 250W  
1 envío auxiliar  
7-bandas de ecualización:  $\pm 12$ dB  
Frecuencias: 63Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.4KHz & 15KHz  
Entrada de dos pistas asignable a mezcla principal  
Rango de corte: +10dB a +60dB  
THD: <0.01%, +4 dBu @ 1 KHz, unidad de ganancia

Ancho de banda: 10 Hz a 60KHz  $\pm 3$ dB  
Nivel máximo de salida: +22 dBu balanceado  
Nivel máximo de envío: +22 dBu desbalanceado  
Relación señal a ruido: 112 dB  
+48V potencia phantom

### Por canal

Entrada de micrófono: XLR de forma electrónica balanceado  
Entrada de línea: TRS 1/4" Plug  
Ecualización:  
- HF: 12KHz  $\pm 15$ dB

- LF: 80Hz  $\pm 15$ dB  
Pre amplificador de bajo ruido  
Control auxiliar y de envío  
Indicador de picos

### Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100–240V, 50-60Hz

### Físico

Dimensiones: 260x260x440 mm. / 10.2x10.2x17.3 pulg.  
Peso: 10 Kg. / 22 Lbs.