



# EQ-215

## Descripción

**EQ-215** es un ecualizador de 2 x 15 bandas de 2/3 octava con entradas y salidas XLR (balanceadas) y plug 1/4" (desbalanceadas). A su vez la unidad cuenta con modo bypass y botones de modo de rango. **EQ-215** tiene una respuesta de frecuencia de 20Hz-200KHz, +/-1dB, Ruido: > -102dB. THD: 0.005%.

## Especificaciones

### General

Frecuencia de bandas: 2 x 15 1/3 octave  
Respuesta de frecuencia: 20-20KHz +/-1 dB  
Relación señal a ruido: >95dB  
THD: 0.05% @ +4dBu, 1kHz  
Separación de canales: mejor que 50dB  
Rango de filtro de control: +/- 12dB  
Frecuencias de filtro (+/-6dB,+/-12dB): 25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz, 1 KHz, 1.6KHz, 2.5KHz, 4KHz, 6.3KHz, 10KHz, 16KHz

### Entradas

Tipo: Servo balanceada con filtro RF  
Conectores: 2 XLR-3 y 2 1/4" Plugs desbalanceados  
Impedancia de entrada: 20KOhms desbalanceado, 40KOhms balanceado

### Salidas

Tipo: Servo balanceada con filtro RF  
Conectores: 2 XLR-3 y 2 1/4" Plugs desbalanceados  
Impedancia salida: 330Ohms

Nivel máximo de salida +21 dB

### Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100-240V, 50-60Hz

### Físico

Dimensiones: 482x44x150 mm. / 19x2.54x5.9 in.  
Peso: 2.4 Kg / 5.2 Lbs.