



M408 USB

Descripción

M408 USB es una mezcladora amplificada con 8 entradas mono (XLR y plug) y corriente phantom que tiene una salida de potencia de 2 x 200W @ 4-ohm. La consola viene con un efecto eco digital y reverb además de un reproductor USB integrado. **M408 USB** provee un ecualizador de 2 bandas y un envío AUX para efectos y monitoreo por canal. Para realizar un ajuste final la mezcladora tiene un ecualizador de 7 bandas en la salida principal.

Especificaciones

General

Canales mono: 8
Eco y reverb digital integrado
USB & SD, reproductor MP3 con nivel de ajuste independiente
Salida de potencia (4-Ohm): 2 x 200W
1 Envío auxiliar
7-bandas ecualización: ± 12 dB
Frecuencias: 63Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.4KHz & 15KHz
Entrada de dos pistas asignable a mezcla principal
Rango de corte: +10dB a +60dB
THD: <0.01%, +4 dBu @ 1 KHz, unidad de ganancia

Ancho de banda: 10 Hz a 60KHz ± 3 dB
Nivel máximo de salida: +22 dBu balanceado
Nivel máximo auxiliar de envío: +22 dBu desbalanceado
Relación señal a ruido: 112 dB
+48V potencia phantom

Por canal

Entrada de micrófono: XLR de forma electrónica balanceado
Entrada de línea: TRS 1/4" Plug
Ecualización:
- HF: 12KHz ± 15 dB

- LF: 80Hz ± 15 dB
Preamplificador de bajo ruido
Control auxiliar y de envío
Indicador de picos

Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100–240V, 50-60Hz

Físico

Dimensiones: 260x260x440 mm. / 10.2x10.2x17.3 in.
Peso: 10 Kg. / 22 Lbs.