

# Actualización *BLACK II SERIES*



La siguiente guía permite actualizar correctamente  
el *FIRMWARE* de las consolas  
***Black II 4, Black II 6, Black II 8.***

Esta nueva actualización arregla bugs existentes al  
momento de utilizar las consolas como interface de  
audio externo para grabación con tu ordenador.

1. Copiar el ***archivo jl\_690x.bfu*** a un pendrive previamente formateado. - *asegurate de que no haya ningún archivo dentro del pendrive -*
2. Expulsar el pendrive del ordenador.

3. Encender la consola **BLACK II**.
- En el display veremos la leyenda **NO DEVICE**. -





4. Conectar el pendrive que contiene el archivo *jl\_690x.bfu* a nuestra consola **BLACK II**.








5. En el display, veremos la leyenda **WAITING** junto con luces de actividades en los vúmetros.  
- *El proceso de carga ha comenzado.*-

6. Pasados unos segundos, veremos en el display que la leyenda aparece en **idioma chino**, junto con el display retroiluminado.  
- *Es el momento de apagar la consola y desconectar el pendrive.*-



7. Una vez desconectado el pendrive, **APAGAR Y PRENDER** la consola desde el botón **ON/OFF**.  
-El proceso de actualización estará completo.-



8. Para cambiar el **idioma** desde el menú **a inglés**, seguir los siguientes pasos:
- Presionar **MENU** 1 vez
  - Presionar 4 veces la tecla **FORWARD** 
  - Presionar 1 vez tecla **PLAY**
  - Presionar 2 veces tecla **FORWARD** 
  - Presionar 1 vez tecla **PLAY**
  - Presionar una vez tecla **FORWARD** 
  - Presionar una vez la tecla **PLAY** y el **idioma** se **habrá cambiado al inglés**.
- *Podes volver al menú principal utilizando las teclas de **PLAY** y **FORWARD**.*

